הערות כלליות

1. הכוח יהיה בהתאם לקוד. 98 של המסקים הבקרי בחשמל בהוצאת הועדה הבין משרדית לתקינות בחשמל האחראית.
2. הכוח יחיה בהתאם לתקנים המקסים ותעודות הסימון הדרושות המלצה עם דיווח מפורט מראש.
3. המסקים יהיו תאי אוטומטים עם כיסוי בחומר מחומר של פלאסטיק, מחוברים קבועים-ללא "אלן".
4. הכוח יבקר מרכזי בשאינו מרכז המסקים הבקרי עד ל-0.92 בחירה והצרכי המחמיר ביותר מהם המפורט בחוק.
5. הכוח יכולל מגנט שמור בגודל 30% מעודל הכוח כדרבה לעתיד.
6. הכוח יכולל אמפרמטר לכל מנוע שהספק מעל 3 כ"ס.
7. המחברים יותאמו למוני המנועים האוגים של היחידות ויכללו הגנה נגד לחצי לחצי וחוסר יחד
8. מוני מתח שמנוהלים דיגיטלי עם רזרבה פנימית ל-48 שעות מלא אמינות ר.-מוסמכי.
9. הבקרן אוביא בהתאמת מידות הכוח למנוע ולתאומים עם שאי הגורמים בשטח.
10. הכוח יחוטן ברחיק מתקסים ובין הבנים תכניות הכוח והמתנו האמצעי לשמש שאינם ע"י המנהלים.
11. הבנלו ימציא תרשים הכוח ומערכת החשמל לאישור המהנדס.
12. כוח החשמל ומתנו החשמל כולו יעבבו בדיקת מערכת חשמל ויובבו אישורה נקבי בדיקת האישור המתוכן כולל ע" המהנדס.
13. מרמוסטטים יזונו דרך שנוני הגנה בתצב זוזופסטי לא יגיע מתח לכרמוסטטים.

מקרא

CL	שעון הפעלה עם תכנית שבועיתיתימית ורזרבה מכנית.
	מנורה ירוקה פעולה.
	מנורה אדומה תקלה.
MAG	הגנה מגנטית.
ST	מחנט.
OL	הגנה - יתרת עומס.
M	מנוע.
R	מסר עם מגיר עזר.
	תכת פזי.
	חד פזי.
	תרמוסטט אלקטרוני עם רגש וצג מסיפרטורה ו-SET POINT
	האטרה
	מסר תוסר פזה
	מסר פתח

הערה

יש להתקין בכר שתפקידו כתת הוראה לתנור החשמל ליהנכם לפעולה רומן קצב או שהמפרסורה ביהדרי תגיע למפרסורה הנדרשת הבכר שולם בפעיכות תנור החשמל ונשלם עיי הטרמוסטט שביהדרי בטבב של פעיכות הגבוי משאבות החום יושבתו.

R S T
הפעלה כללית משאבת חום
הגנה זרימה
אזעקת תקר משאבת חום
אזעקת תקר משאבת חום
הגנה כללית גנ
תנור 1 ג
אזעקת תקר משאבת חום
אזעקת תקר משאבת חום
הגנה כללית גנ
תנור 2 ג
אזעקת תקר משאבת חום
אזעקת תקר משאבת חום
הגנה מכנית
הגנה מכנית
מיכל 1 מ.מ
מיכל 2 מ.מ
מיכל
מיכל
ברז חשמלי
מיכל
מיכל
ברז חשמלי
מפסק מים
מפסק מים
מפסק מים